

電気錠から見た制御盤・操作盤選定のための対応表

名称	仕様	備考	盤名	BAN-ES1			BAN-MS1			BAN-DS1 BAN-BS1			BAN-DS2						BAN-AS4/8 /16/24/32		BAN-DS2C		CMCU-701		SMFA-101 ^(注3)	
			特徴	住宅専用2個用 スイッチボックス 取付			住宅専用2個用 スイッチボックス取付			1回線電気錠操作盤			2回線電気錠操作盤						多回線操作盤		2室共用トイレ用 インターロック		出入管理装置		オフィス向け 出入管理システム	
			モード	A	A	B	E	A	B	E	A	B	E	A	B	E	UU	LL	UL	A	B	A	B	A	B	
AUS	瞬時通電施錠型				○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUT/AUR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△		△	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AUTA/AURA		△	△		△	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
APPT/APPR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△		△	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
APPTA/APPRA		△	△		△	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ALA	瞬時通電施錠型			○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ANS		狭框用		○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ALG		グレモン錠							○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ALAZ		外出確認電気錠																								
ALGT	通電時解錠型		○				○							○			○	○	○	○	○	○	○	○		
AST		ストライク	○	△		△	○							○			○	○	○	○	○	○	○	○		
ASZ		ストライク						○										○								
ALGR	通電時施錠型								○					○			○	○	○	○	○	○	○	○		
ASR		ストライク						○						○			○	○	○	○	○	○	○	○		
EML		電磁ロック						○						○			○	○	○	○	○	○	○	○		
AL3M	モーター施錠型			○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AFF		鍵錠		○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AFFZ		外出確認電気鍵錠																								
IEDM/IEVM	インテリジェント電気錠	本締錠																						○		
EL-101	通電時施錠型							○ ^(注2)						○												

注1) △：電気錠は通電時解錠型で使用する。
 ・ 遠隔解錠機能はありません。
 ・ キーまたはサムターンで解錠した場合も、扉の開閉で自動施錠します。
 注2) BAN-BS1は接続不可。BAN-DS1のみ対応可能です。
 注3) IEDM/IEVM以外の電気錠とSMFA-101の連動は、電気錠アダプタBNFA-AD01(P647)が必要です。